

# SETTING H2H IP STATIC KE GIGAPULSA

## Parameter :

- IP Tujuan pengiriman transaksi Giga Pulsa = **203.190.113.106**  
( pada beberapa software ditulis sekalian port nya yaitu = **203.190.113.106:8000** )
- Port Kirim TRX ke Giga Pulsa = **8000**
- IP Cadangan ( bila ada gangguan ISP utama ) = **202.182.191.252**
- Port Terima Reply dari Giga Pulsa = terserah tergantung setting dari developer software masing-masing ( misal port terima = 100 ). Port terima mohon diinformasikan ke Admin GigaPulsa utk disetting di server GigaPulsa
- User ID = *diisi sesuai data registrasi di Giga Pulsa*
- Password = *diisi sesuai data registrasi di Giga Pulsa*

## Keterangan :

Untuk menghindari pemblokiran trafik di Port 8000 & Port terima (misal 100), maka :

- Firewall harus dibuka utk koneksi TCP pada Port 8000 & Port Terima
- Bila Anda menggunakan Router maka di Router juga harus dibuka utk koneksi TCP pada Port 8000 & Port Terima dan disetting forwarding ke Server Anda.
- Keterangan lebih lanjut hubungi support / developer software Anda utk cara setting H2H IP Static ke Software VRE GigaPulsa

## Contoh :

Berikut ini adalah contoh setting H2H IP Static dari Software VRE ke Server H2H GigaPulsa

## Setting Modul H2H

The 'Setup' window contains the following fields and options:

- Nama Host: GigaPulsa H2H
- Port VRE: 100
- IP Trx Utama: 203.190.113.106
- Port Trx: 8000
- IP Trx Cadangan: 202.182.191.252 (ip cadangan boleh tuk diisi)
- IP Server: localhost
- UserID: VA001
- Password: 1234
- Refresh: 3 Detik
- Koneksi:  Dongle/HWD ID  IP statis
- Dongle/HWD ID: (empty field)

Buttons: Tutup, Simpan

Port Terima atau pemroses balasan Trx

IP & Port Kirim TRX

## Setting Supplier / Product Executor

The 'Edit Data' window for 'Supplier' contains the following fields and options:

- Nama: GIGAPULSA H2H
- User ID: VA001
- PIN: 1234
- Metode: HOST2HOST
- IP: 127.0.0.1  Local Server
- Port: 100 (Tambah koma (,) utk lebih dari satu port)
- No Tujuan: 08174277899 (Hanya 1 nomor)
- No Balasan: (empty field) (Tambah koma (,) untuk lebih dari satu nomor)
- Format Kirim: <kode\_produk>:<hp\_tujuan>:<trx\_id>
- Buttons: KD Produk, HP Tujuan, PIN, KD Member
- Status: Aktif
- Kirim Gateway: Tidak
- User Gateway: (empty field)

Buttons: Batal, Simpan